Windows 系統安裝說明

(以 win10 企業版 32 位為例)

👱 系统		– 🗆 X
← → ✓ 个 👱 > 控制面板 >	→ 系统和安全 → 系统	✓ ◆ 投索控制面板 夕
控制面板主页	查看有关计算机的基本	◎ ▲
💡 设备管理器	Windows 版本	
💡 远程设置	Windows 10 企业版	
👎 系统保护	© 2015 Microsoft	Windows10
💡 高级系统设置	Corporation. All rights reserved.	
	系统	
	处理器:	Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz 2.60 GHz
	安装内存(RAM):	4.00 GB (3.41 GB 可用)
	系统类型:	32 位操作系统,基于 x64 的处理器
	笔和触摸:	没有可用于此显示器的笔或触控输入
	计算机名、域和工作组设置	
	计算机名:	DESKTOP-S8CHO8N
	计算机全名:	DESKTOP-S8CHO8N
	计算机描述:	
另请参阅	工作组:	WORKGROUP
安全性与维护	Windows 激活	

使用本產品前,請先行安裝本產品的驅動程序,請按照以下步驟進行:

安裝方式一: 一鍵式驅動安裝

步驟:

1.將產品附帶的驅動光盤放入光驅

2.打開光碟,運行裡面的一鍵安裝程序

CDM v2.12.06 WHQL Certified

3. 點擊 "Extract"



4.點擊下一步



5. 選擇"我接受這個協議"

设备驱动程序安	装向导				
许可协议					
Ŕ	要继续,请接受以下许可协议。 要阅读全部协议,请使用滚动条 或按 Page Down 键。 IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE: This licence agreement (Licence) is a legal agreement between you (Licensee or you) and Future Technology				
	between you (Licensee or you) and Future lechnology Devices International Limited of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensor or we) for use of driver software provided by the Licensor(Software).				
	 ● 我接受这个协议(A) 另存为(S) 打印(P) ○ 我不接受这个协议(D) 				
	< 上一步(B) 下一步(N) > 取消				

6.點擊"完成",即完成的驅動程序的安裝。

设备驱动程序安装向导						
	正在完成设备驱动程序安装向导					
	此计算机上成功地安装了此驱动程序。					
现在您可以将设备连接到此计算机。如果此设备附有说明, 请先阅读。						
	驱动程序名 状态					
	✔FTDI CDM Driver Pa 可以使用了					
	✔FTDI CDM Driver Pa 可以使用了					
	< 上一步(B) 完成 取消					

7.打開計算機管理——設備管理器,即可看到【端口】處有一新增的 COM 口,如下

🛃 计算机管理			_	×
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助	助(日)			
🗢 🏟 🙍 🖬 🛿 🖬 👧				
🌆 计算机管理(本地)	V 🛃 DESKTOP-S8CHO8N	^	操作	
▶ 🕌 系统工具	> 🕞 IDE ATA/ATAPI 控制器		设备管理器	•
> 🕑 任务计划程序	> 🛄 处理器		更多操作	•
> 🛃 事件查看器	> 🔜 磁盘驱动器		22573817	· ·
> 🔞 共享文件夹	>			
> 👰 本地用户和组	> 📇 打印队列			
> 🔊 性能	✓ 標 端口 (COM 和 LPT)			
🚑 设备管理器	USB Serial Port (COM3)			
🗸 🚰 存储	河 打印机端口 (LPT1)			
📄 磁盘管理	河 通信端口 (COM1)			
> 🔜 服务和应用程序	> 🔜 计算机			
	> 🛄 监视器			
	> 📖 键盘			
	> 🏣 人体学输入设备			
	> 🔟 软件设备			
	> 📢 声音、视频和游戏控制器			
	> 🖄 鼠标和其他指针设备			
	> 🏺 通用串行总线控制器	¥		

安裝方式二: 指定 inf 式驅動安裝

步驟:

1. 插入產品 USB 端,系統會提示發現新硬件

2. 打開計算機的設備管理器,發現一新增的帶有黃色歎號的硬件,即為 USB 串口

🜆 计算机管理			_		×
文件(F) 操作(A) 查看	膏(V) 帮助(H)				
🗢 🄿 🖄 🖬 👔	T				
🌆 计算机管理(本地)	V 🛃 DESKTOP-S8CHO8N	^	操作		
✔ 🕌 系统工具	> 급 IDE ATA/ATAPI 控制器		设备管理器		
> 🕑 任务计划程序	> □ 处理器		更多操作	F	•
> 🔡 事件查看器	> 磁盘驱动器				
> 👸 共享文件夹	>				
> 🧟 本地用户和组	> 🖻 打印队列				
> Ň 性能	✓ 標 端口 (COM 和 LPT)				
🚑 设备管理器	│ 「⑦ 打印机端口 (LPT1)				
🗸 🔚 存储	🦃 通信端口 (COM1)				
📄 磁盘管理	> 🔜 计算机				
> 🔜 服务和应用程序	> 🛄 监视器				
	> @ 键盘				
	▶ 🕼 其他设备				
	📠 USB Serial Port				
	> 🕼 人体学输入设备				
	> 🗋 软件设备				
	> 📫 声音、视频和游戏控制器				
< >		>			
	,				

3. 在黃色設備上單擊右鍵"更新驅動程序",選擇"瀏覽計算機以查找驅動程序軟件"

	×
← <u>□</u> 更新驱动程序软件 - USB Serial Port	
你希望如何搜索驱动程序软件?	
→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S) Windows 将在你的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件,除非在设备安装设备中禁用该功能。	
→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R) 手动查找并安装驱动程序软件。	
	取消

4. 選擇"從計算機。。。列表中選取",下一步

		×
←	〗 更新驱动程序软件 - USB Serial Port	
	浏觉计算机上的驱动程序又件	
	在以下位置搜索驱动程序软件:	
	533C\产品驱动∖Windows全系列\CDM v2.12.06 WHQL Certified ∨ 浏览(R)	
	✓包括子文件夹(I)	
	一, 八斤 异小品马 这 田 超 初年 历天 电 农 千 204 (C) 此列表传说合兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的	
	PT有 地动时到予我(牛。	
	下一步(N) I	取消



5. 點擊下一步,選擇"從磁盤安裝",瀏覽到驅動包裡的具體安裝信息文件

6. 點擊下一步,安裝完成

